

Tipo	Pol.	Emcaps.	Term 321	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	f_t (MHz)	h_{FE}	Aplicação	Pág.
PC107	PNP	T092	EBC	45	100	500	200	60 450	Uso geral. Pré-amplificadores e excitadores de áudio.	37
PC108	PNP	T092	EBC	25	100	500	200	60 450	Uso geral. Pré-amplificadores e excitadores de áudio.	39
PC109	PNP	T092	EBC	25	100	500	200	120 450	Transistor de baixo ruído indicado para uso em amplificadores de áudio.	41
PE107	NPN	T092	EBC	45	100	500	200	60 450	Uso geral. Pré-amplificadores e excitadores de áudio.	43
PE108	NPN	T092	EBC	25	100	500	200	60 800	Uso geral. Pré-amplificadores e excitadores de áudio.	45
PE109	NPN	T092	EBC	25	100	500	200	200 800	Transistor de baixo ruído indicado para uso em amplificadores de áudio.	47
PE155	NPN	T092CD	ECB	250	100	830	60	60 400	Indicado para estágios de saída de vídeo e chaveamento em alta tensão.	49
PE210	NPN	T092	BEC	25	50	500	650	38	Para uso em RF na faixa de UHF e VHF com baixo ruído.	51
PE254	NPN	T092	BEC	20	30	500	300	60 220	Uso geral em RF e UHF. Amplificador, misturador e oscilador de baixo ruído.	53
PE255	NPN	T092	BEC	20	30	500	300	35 130	Uso geral em RF e UHF. Amplificador, misturador e oscilador de baixo ruído.	53
PE422	NPN	T092CD	ECB	250	25	830	60	50	Indicado para aplicações em estágio de saída de vídeo.	55
PE423	NPN	T092CD	ECB	250	25	830	60	50	Indicado para aplicações em estágio de saída de vídeo.	55
BD135	NPN	T0126	ECB	45	1 A	8 W	50	40 250	Uso geral. Amplificador e saída de áudio em média potência.	57
BD137	NPN	T0126	ECB	60	1 A	8 W	50	40 160	Uso geral. Amplificador e saída de áudio em média potência.	57
BD139	NPN	T0126	ECB	80	1 A	8 W	50	40 160	Uso geral. Amplificador e saída de áudio em média potência.	57
BD136	PNP	T0126	ECB	45	1 A	8 W	50	40 250	Uso geral. Amplificador e saída de áudio em média potência.	59
BD138	PNP	T0126	ECB	60	1 A	8 W	50	40 160	Uso geral. Amplificador e saída de áudio em média potência.	59
BD140	PNP	T0126	ECB	80	1 A	8 W	50	40 160	Uso geral. Amplificador e saída de áudio em média potência.	59
BF457	NPN	T0126	ECB	160	100	6 W	90	25	Saída de vídeo de receptores de TV.	61
BF458	NPN	T0126	ECB	250	100	6 W	90	25	Saída de vídeo de receptores de TV.	61
BF459	NPN	T0126	ECB	300	100	6 W	90	25	Saída de vídeo de receptores de TV.	61

* PICO