

H16WD Series




- Ratings from 25A to 90A @ 48-660 V AC
- 1600 Volt Blocking
- SCR output for heavy industrial loads
- DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output
- Optional LED Status Indicator

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	75A	90A
4-32 Vdc	H16WD6025	H16WD6050	H16WD6075	H16WD6090

AVAILABLE OPTIONS



OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	25A	50A	75A	90A
Operating Voltage (47-440Hz) [Vrms]	48-660	48-660	48-660	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	1600	1600	1600	1600
Rated Load Current (2) [Arms]	25	50	75	90
Rated Load Current {UL508 Motor Controller} (2) [Arms]	10	20	30	45
Minimum Load Current [mArms]	150	150	150	150
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	1.0	1.0	1.0	1.0
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (3)	500	500	500	500
Maximum 1 Cycle Surge Current (50/60Hz) [Apk]	239/250	597/625	954/1000	1145/1200
Maximum I ² t for Fusing (50/60Hz) [A ² sec]	285/259	1779/1621	4555/4150	6560/5976
Thermal Resistance Junction to Case [Rjc] [°C/W]	1.02	0.63	0.31	0.28
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.6	1.6	1.6	1.6
HP rating UL 508/IEC60947[HP (KW)]: 240 VAC	1.5 (1.1)	3 (2.2)	5 (3.7)	7.5 (5.6)
HP rating UL 508/IEC60947[HP (KW)]: 380 VAC	2 (1.5)	5 (3.7)	7.5 (5.6)	15 (11.2)
HP rating UL 508/IEC60947[HP (KW)]: 480 VAC	3 (2.2)	5 (3.7)	10 (7.4)	20 (14.9)
HP rating UL 508/IEC60947[HP (KW)]: 600 VAC	3 (2.2)	10 (7.4)	15 (11.2)	25 (18.6)
Wire Size max (solid/stranded) [AWG/ IEC mm ²]	2 x 8/8.4	2 x 8/8.4	2 x 8/8.4	2 x 8/8.4
Output Terminal Screw Torque Range [in lb (Nm)]	18-20 (2-2.2)	18-20 (2-2.2)	18-20 (2-2.2)	18-20 (2-2.2)

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	DC Control
Control Voltage Range	4-32 VDC
Must Turn-Off Voltage	1.0 VDC
Maximum Reverse Voltage	32 VDC
Minimum Input Current @ Minimum Voltage (for on-state)	9mA
Maximum Input Current @ Maximum Voltage	11mA
Nominal Input Impedance	See Note 4
Maximum Turn-On Time [msec] (5)	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle
Wire Size max (solid/stranded) [AWG/ IEC mm ²]	2 x 12 / 3.3
LED Status Indicator (Color)	w/G Option (green)
Input Terminal Screw Torque Range:	8-10 in lb (0.9-1.1Nm)

GENERAL SPECIFICATIONS


Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ¹⁰ Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3 oz (86.5 g)
Housing Material	Thermoplastic Polyester
SSR Mounting Torque Range [in lbs/Nm]	18-20 (2-2.2)
Baseplate Material	Aluminum
RoHS Exemption #'s	5(a), 7(a), 7(c)-I

GENERAL NOTES

GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 40°C and per section unless otherwise specified.
- 2) Heat sinking required, see derating curves.
- 3) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 4) Input circuitry version incorporates active current limiter.
- 5) Turn-on time for DC control random turn-on versions is 0.02 msec

WIRING DIAGRAM







LOAD CAN BE WIRED IN POSITION A or B

MECHANICAL SPECIFICATIONS



THERMAL DERATE INFORMATION



AGENCY APPROVALS

Designed in accordance with the requirements of IEC 62314
 IEC 61000-4-2 : Electrostatic Discharge – Level 3
 IEC 61000-4-4 : Electrically Fast Transients – Level 3 Criteria B
 IEC 61000-4-5 : Electrical Surges – Level 3 Criteria B



Rev. 120811

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar à morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O